

Horizone MINI Web Server

HORIZONE MINI è un webserver di supervisione per Home & Building Automation basato su standard KNX, con possibilità di integrazione dello standard Modbus. Compatibile con i sistemi operativi Mac OS X, Microsoft Windows, Apple iOS e Google Android, la configurazione e l'utilizzo di HORIZONE avvengono tramite pagine web per mezzo di un browser, da qualunque tipo di dispositivo (pc/mac, smartphone e tablet) o utilizzando l'app gratuita Apple o Android.

Codici di Ordinazione

IN00M02WEB
Horizone MINI Web Server
200 punti

Caratteristiche Software

Tecnologia standard	<ul style="list-style-type: none">• KNX (max 200 indirizzi di gruppo)• RS485 / TCP
Interfaccia utente	<ul style="list-style-type: none">• Web / HTML5• App iOS / Android
Numero di client	<ul style="list-style-type: none">• Illimitati
Connessioni simultanee	<ul style="list-style-type: none">• Più di 20
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Illuminazione• Riscaldamento / condizionamento• Varchi e serramenti motorizzati• Irrigazione• Allarmi• Gestione consumi ed energia• Controllo carichi• Controllo meteo• IP Camera• Videocitofonia (SIP standard)• SONOS• Cloud services• Voice control• IFTTT
Funzioni avanzate	<ul style="list-style-type: none">• Scenari con temporizzazioni• Logiche booleane• Confronto valori e soglie• Operazioni matematiche• Programmatore orario• Notifiche

VERSIONI

	INDIRIZZI DI GRUPPO KNX	SCENARI	LOGICHE SOGLIE	AMBIENTI	CARICHI	TELECAMERE
Web Server Horizone 200 Indirizzi di gruppo KNX	200	30	30	ILLIMITATI	10	ILLIMITATE

Caratteristiche Hardware

Dati meccanici	<ul style="list-style-type: none">• 90,5 x 62 x 36 mm• 2 Moduli DIN
Assorbimento	<ul style="list-style-type: none">• 12 ÷ 24 VDC• 18 mA @12 V; 110 mA @24 V
Porte di comunicazione	<ul style="list-style-type: none">• KNX• RS485 (1x) Connettore con viti a serrare• USB 2.0 (2x)• LAN (1x) RJ-45 jack (10/100 Mbps)

Contatore Energia USB

CONTATORE ENERGIA USB

Misuratore di energia monofase ad inserzione indiretta per montaggio su guida DIN e collegamento tramite USB al webserver Horizone / Horizone Mini. Tramite interfaccia utente del webserver a cui è collegato, permette il monitoraggio di potenza, tensione, corrente relativi al punto in cui è montato.

Grazie alla pinza amperometrica in dotazione, ad inserimento apribile, è possibile misurare una qualunque fase elettrica disponibile nel quadro elettrico, senza dover intervenire direttamente nel relativo cablaggio.

Per funzionare richiede una porta USB libera sul webserver Horizone o Horizone Mini.

Codici di Ordinazione

PM10M01USB
Contatore Energia USB